1 分電盤　結線図（3）

分電盤名称	ＬＭ－１	分電盤形状	屋外自立閉鎖形	設置場所	待合所１階 ⑭－⑩

[GL12]
1φ3W 210V
CV-T 6
E3-1

備考	負荷容量(VA)	負荷名称	配線用遮断機 他		電気方式	回路番号
		関西汽船		MCCB-3P 50AF/ 50AT	1φ3W 200/100V	L-D
		誘導灯用		MCCB-2P 50AF/ 20AT	1φ2W 100V	A
		ブースター		MCCB-2P 50AF/ 20AT	1φ2W 100V	D
		予　備		MCCB-2P 50AF/ 20AT	1φ2W 100V	1
		照明換気扇		MCCB-2P 50AF/ 20AT	1φ2W 100V	3
		外灯		MCCB-2P 50AF/ 20AT	1φ2W 100V	5

WH 120A
MCCB-3P 50AF / 50AT
WH 120A

回路番号	電気方式	配線用遮断機 他		負荷名称	負荷容量(VA)	備考
C	1φ2W 100V	MCCB-2P 50AF/ 20AT		防火連動制御器		
B	1φ2W 100V	MCCB-2P 50AF/ 20AT		予　備		
C	1φ2W 100V	MCCB-2P 50AF/ 20AT		予　備		
2	1φ2W 100V	MCCB-2P 50AF/ 20AT		予　備		
4	1φ2W 100V	MCCB-2P 50AF/ 20AT		照明		
6	1φ2W 100V	MCCB-2P 50AF/ 20AT		一般コンセント		

[GL13]
1φ3W 210V
CV-T 6

MCCB-3P 225AF /125AT

回路番号	電気方式	配線用遮断機 他		負荷名称	負荷容量(VA)	備考
L-A	1φ3W 200/100V	MCCB-3P 50AF/ 50AT		四国開発フェリー		
L-B	1φ3W 200/100V	MCCB-3P 50AF/ 50AT		高知シーライン		
L-C	1φ3W 200/100V	MCCB-3P 50AF/ 50AT		高知シーライン		

WH 120A
WH 120A
WH 120A

[2M 3]
3φ3W 210V
CV-T 6

MCCB-3P 225AF /150AT

回路番号	電気方式	配線用遮断機 他		負荷名称	負荷容量(VA)	備考
M-A	3φ3W 200V	MCCB-3P 50AF/ 50AT		四国開発フェリー　空調機		
M-B	3φ3W 200V	MCCB-3P 50AF/ 50AT		高知シーライン		
M-C	3φ3W 200V	MCCB-3P 50AF/ 30AT		高知シーライン		
M-D	3φ3W 200V	MCCB-3P 50AF/ 50AT		関西汽船		
1	3φ3W 200V	MCCB-3P 100AF/100AT		待合所　空調機		
2	3φ3W 200V	MCCB-3P 50AF/ 30AT		電動シャッタ		

WH 120A
WH 120A
WH 30A
WH 120A
WH 120A
WH 30A

分電盤名称	ＬＭ－Ａ	分電盤形状	屋内自立閉鎖形	設置場所	待合所１階 ⑩－⑩

1φ3W 210V
IV x3
E3-5.

MCCB-3P 50AF / 50AT

備考	負荷容量(VA)	負荷名称	配線用遮断機 他		電気方式	回路番号
		湯沸室コンセント		ELB-2P 50AF/ 20AT	1φ2W 100V	116
		照明		MCCB-2P 50AF/ 20AT	1φ2W 100V	111
		コンピュータ用コンセント		MCCB-2P 50AF/ 20AT	1φ2W 100V	113
		コンピュータ用コンセント		MCCB-2P 50AF/ 20AT	1φ2W 100V	115
		コンセント		MCCB-2P 50AF/ 20AT	1φ2W 100V	

30mA

回路番号	電気方式	配線用遮断機 他		負荷名称	負荷容量(VA)	備考
117	1φ2W 100V	MCCB-2P 50AF/ 20AT		一般用コンセント		
112	1φ2W 100V	MCCB-2P 50AF/ 20AT		照明		
114	1φ2W 100V	MCCB-2P 50AF/ 20AT		コンピュータ用コンセント		
116	1φ2W 100V	MCCB-2P 50AF/ 20AT		コンセント		
	1φ2W 100V	MCCB-2P 50AF/ 20AT		コンセント		

3φ3W 210V
IV 5. x3

回路番号	電気方式	配線用遮断機 他		負荷名称	負荷容量(VA)	備考
	3φ3W 200V	MCCB-3P 50AF/ 30AT		Ｍ－Ａ　空調機		

分電盤名称	ＬＭ－Ｂ	分電盤形状	屋内自立閉鎖形	設置場所	待合所１階 ⑩－⑫

1φ3W 210V
IV x3
E3-5.

MCCB-3P 50AF / 50AT

備考	負荷容量(VA)	負荷名称	配線用遮断機 他		電気方式	回路番号
		湯沸室コンセント		ELB-2P 50AF/ 20AT	1φ2W 100V	124
		照明		MCCB-2P 50AF/ 20AT	1φ2W 100V	121
		壁コンセント　東		MCCB-2P 50AF/ 20AT	1φ2W 100V	123
		壁コンセント　西		MCCB-2P 50AF/ 20AT	1φ2W 100V	125

30mA

回路番号	電気方式	配線用遮断機 他		負荷名称	負荷容量(VA)	備考
128	1φ2W 100V	MCCB-2P 50AF/ 20AT		看板照明		
122	1φ2W 100V	MCCB-2P 50AF/ 20AT		壁コンセント　南		
126	1φ2W 100V	MCCB-2P 50AF/ 20AT		湯沸器専用コンセント		
127	1φ2W 100V	MCCB-2P 50AF/ 20AT		コンセント　北		

3φ3W 210V
CV-T 6

回路番号	電気方式	配線用遮断機 他		負荷名称	負荷容量(VA)	備考
	3φ3W 200V	MCCB-3P 50AF/ 30AT		Ｍ－Ｂ　空調機		

分電盤名称	ＬＭ－Ｃ	分電盤形状	屋内自立閉鎖形	設置場所	待合所１階 ⑩－⑫

1φ3W 210V
CV -3C
E3-5.

MCCB-3P 50AF / 50AT

備考	負荷容量(VA)	負荷名称	配線用遮断機 他		電気方式	回路番号
		湯沸室コンセント		ELB-2P 50AF/ 20AT	1φ2W 100V	134
		照明		MCCB-2P 50AF/ 20AT	1φ2W 100V	131
		コンピュータ用コンセント		MCCB-2P 50AF/ 20AT	1φ2W 100V	133
		一般用コンセント		MCCB-2P 50AF/ 20AT	1φ2W 100V	135

30mA

回路番号	電気方式	配線用遮断機 他		負荷名称	負荷容量(VA)	備考
	1φ2W 100V	MCCB-2P 50AF/ 20AT		湯沸室コンセント		
132	1φ2W 100V	MCCB-2P 50AF/ 20AT		コンピュータ用コンセント		
136	1φ2W 100V	MCCB-2P 50AF/ 20AT		湯沸室コンセント		
	1φ2W 100V	MCCB-2P 50AF/ 20AT		外部インターホン		

3φ3W 210V
CV 5. -3C

回路番号	電気方式	配線用遮断機 他		負荷名称	負荷容量(VA)	備考
	3φ3W 200V	MCCB-3P 50AF/ 30AT		Ｍ－Ｃ　空調機		

分電盤名称	ＬＭ－Ｄ	分電盤形状	屋内自立閉鎖形	設置場所	待合所１階 ⑩－⑭

1φ3W 210V
CV -3C
E3-5.

MCCB-3P 50AF / 50AT

備考	負荷容量(VA)	負荷名称	配線用遮断機 他		電気方式	回路番号
		湯沸室コンセント		ELB-2P 50AF/ 20AT	1φ2W 100V	146
		照明		MCCB-2P 50AF/ 20AT	1φ2W 100V	141
		コンピュータ用コンセント		MCCB-2P 50AF/ 20AT	1φ2W 100V	143
		コンピュータ用コンセント		MCCB-2P 50AF/ 20AT	1φ2W 100V	145

30mA

回路番号	電気方式	配線用遮断機 他		負荷名称	負荷容量(VA)	備考
147	1φ2W 100V	MCCB-2P 50AF/ 20AT		一般用コンセント		
142	1φ2W 100V	MCCB-2P 50AF/ 20AT		照明		
144	1φ2W 100V	MCCB-2P 50AF/ 20AT		コンピュータ用コンセント		
	1φ2W 100V	MCCB-2P 50AF/ 20AT		コンセント		

3φ3W 210V
CV 5. -3C

回路番号	電気方式	配線用遮断機 他		負荷名称	負荷容量(VA)	備考
	3φ3W 200V	MCCB-3P 50AF/ 30AT		Ｍ－Ｄ　空調機		

名　称	大阪南港フェリーターミナル電気施設図	尺縮	1/100
図面名称	分電盤　結線図－（3）	図番	E－013
財団法人　大阪港埠頭公社		承認	検図	設計	製図	担当

日付 年　月　日