

現場盤名称 (幹線番号) 主幹開閉器	分岐	回路	負荷名称	負荷容量 (VA)	備線サイズ
FB-D-1L-1 屋内埋込型 L-101/EM-E-T 100sq MCCB 3P 225/175	901	MCCB 2P-50/20	非常照明器具 充電電源	-----	-----
	902	-----	誘導灯	44	(901-計 0.044 KVA)
	201	R1101 R-Ry2	照明-包装室2	384	-----
	R1102	R-Ry2	照明-包装室2	384	-----
	R1103	R-Ry2	照明-包装室2	480	-----
	R1104	R-Ry2	照明-包装室2	480	-----
	202	R1105 R-Ry2	照明-包装室2	384	-----
	R1106	R-Ry2	照明-包装室2	384	-----
	R1107	R-Ry2	照明-包装室2	480	-----
	R1108	R-Ry2	照明-包装室2	480	-----
	203	R1109 R-Ry2	照明-包装室2	384	-----
	R1110	R-Ry2	照明-包装室2	384	-----
	R1111	R-Ry2	照明-包装室2	480	-----
	R1112	R-Ry2	照明-包装室2	480	-----
	204	MCCB 2P-50/5	リモコン・トランス	-----	-----
209	MCCB 2P-50/20	照明-入荷室、返却室、階段室(7)他	1,202	-----	
210	-----	照明-ホイラ室	1,152	-----	
211	-----	200V 予備	-----	-----	
212	-----	200V 予備	-----	-----	
251	RCCB 2P-50/20 MC	照明-外灯	1,960	(201-計 26.494 KVA)	
301	ELCB 2P-50/20	差込-包装室2	1,000	-----	
302	-----	差込-包装室2	1,000	-----	
303	-----	差込-包装室2	1,000	-----	
304	-----	差込-包装室2	1,000	-----	
305	-----	差込-包装室2	600	-----	
306	-----	差込-ホイラ室	400	-----	
331	ELCB 2P-50/20	差込-捕虫灯電源	252	-----	
332	-----	差込-自動水洗、アルコール消毒器電源	200	-----	
333	-----	100V 予備	-----	-----	
334	-----	100V 予備	-----	-----	
335	-----	100V 予備	-----	-----	
336	-----	100V 予備	-----	-----	
431	ELCB 2P-50/20	給湯器、ハンドドライヤ電源	3,116	-----	
432	-----	給湯器、ハンドドライヤ電源	3,116	-----	
433	-----	200V 予備	-----	-----	
434	-----	200V 予備	-----	-----	
ED 14sq	EDELB 8sq			(431-計 6.232 KVA)	

現場盤名称 (幹線番号) 主幹開閉器	分岐	回路	負荷名称	負荷容量 (VA)	備線サイズ
FB-D-1L-3 屋内埋込型 L-103/EM-E-T 100sq MCCB 3P 225/125	331	ELCB 2P-50/20	差込-捕虫灯電源	180	-----
	332	-----	差込-自動水洗、アルコール消毒器電源	200	-----
	333	-----	100V 予備	-----	-----
	334	-----	100V 予備	-----	-----
	335	-----	100V 予備	-----	-----
	336	-----	100V 予備	-----	-----
	200V	ELCB 2P-50/20	給湯器、ハンドドライヤ電源	3,116	-----
	431	ELCB 2P-50/20	給湯器、ハンドドライヤ電源	3,116	-----
	432	-----	給湯器、ハンドドライヤ電源	3,116	-----
	433	-----	給湯器、ハンドドライヤ電源	3,116	-----
	434	-----	給湯器、ハンドドライヤ電源	3,116	-----
	435	-----	200V 予備	-----	-----
	436	-----	200V 予備	-----	-----
	437	-----	200V 予備	-----	-----
	ED 14sq	EDELB 8sq			(301-計 5.928 KVA)

現場盤名称 (幹線番号) 主幹開閉器	分岐	回路	負荷名称	負荷容量 (VA)	備線サイズ
FB-D-1L-3 屋内埋込型 L-103/EM-E-T 100sq MCCB 3P 225/125	901	MCCB 2P-50/20	非常照明器具 充電電源	-----	-----
	902	-----	誘導灯	79	(901-計 0.079 KVA)
	200V	MCCB 2P-50/20	照明-充填室1	384	-----
	202	-----	照明-充填室2	1,728	-----
	203	-----	照明-C I P室、給湯室	1,260	-----
	204	-----	照明-従業員通路(1)他	1,728	-----
	205	-----	照明-従業員通路(2)他	1,393	-----
	206	-----	照明-製造室-2	1,168	-----
	207	-----	照明-製造室-3	1,168	-----
	208	-----	照明-製造室-4	1,168	-----
	209	-----	200V 予備	-----	-----
	210	-----	200V 予備	-----	-----
	100V	MCCB 2P-50/20	照明-充填室管理室他	1,582	-----
	102	-----	照明-原料配合室	798	(101-計 2.350 KVA)
	301	ELCB 2P-50/20	差込-充填管理室	400	-----
302	-----	差込-充填管理室	400	-----	
303	-----	差込-前室(4)他	400	-----	
304	-----	差込-充填室2	800	-----	
305	-----	差込-従業員通路(1)他	800	-----	
306	-----	差込-C I P室	800	-----	
307	-----	差込-給湯室	800	-----	
308	-----	差込-原料配合室	400	-----	
309	-----	差込-製造室-2	800	-----	
310	-----	差込-製造室-2	800	-----	
311	-----	差込-製造室-3	800	-----	
312	-----	差込-製造室-3	800	-----	
313	-----	差込-製造室-4	800	-----	
314	-----	差込-製造室-4	800	-----	
315	-----	差込-製造室-1(将来用)	-----	-----	
316	-----	差込-製造室-1(将来用)	-----	-----	
317	-----	差込-製造室-1(将来用)	-----	-----	
318	-----	差込-製造室-1(将来用)	-----	-----	
319	-----	100V 予備	-----	-----	
320	-----	100V 予備	-----	-----	
ED 14sq	EDELB 8sq			(301-計 9.997 KVA)	

現場盤名称 (幹線番号) 主幹開閉器	分岐	回路	負荷名称	負荷容量 (VA)	備線サイズ
FB-D-2L-1 屋内埋込型 L-104/EM-E-T 38sq MCCB 3P 100/75	901	MCCB 2P-50/20	非常照明器具 充電電源	-----	-----
	902	-----	誘導灯	26	(901-計 0.026 KVA)
	200V	MCCB 2P-50/20 R-Ry2	照明-空ペット保管ゾーン	288	-----
	R2102	R-Ry2	照明-空ペット保管ゾーン	288	-----
	R2103	R-Ry2	照明-空ペット保管ゾーン	384	-----
	R2104	R-Ry2	照明-空ペット保管ゾーン	384	-----
	R2105	R-Ry2	照明-空ペット保管ゾーン	288	-----
	R2106	R-Ry2	照明-空ペット保管ゾーン	288	-----
	R2107	R-Ry2	照明-空ペット保管ゾーン	384	-----
	R2108	R-Ry2	照明-空ペット保管ゾーン	384	-----
	202	R2101 R-Ry2	照明-空ペット保管ゾーン	384	-----
	R2101	R-Ry2	照明-空ペット保管ゾーン	384	-----
	R2101	R-Ry2	照明-空ペット保管ゾーン	576	-----
	203	MCCB 2P-50/20	照明-ボトル自動供給室	1,632	-----
	204	MCCB 2P-50/5	リモコン・トランス	-----	-----
205	-----	200V 予備	-----	-----	
206	-----	200V 予備	-----	-----	
ED 14sq	EDELB 8sq			(201-計 5.664 KVA)	

現場盤名称 (幹線番号) 主幹開閉器	分岐	回路	負荷名称	負荷容量 (VA)	備線サイズ
FB-D-2L-1 屋内埋込型 L-104/EM-E-T 38sq MCCB 3P 100/75	901	MCCB 2P-50/20	非常照明器具 充電電源	-----	-----
	902	-----	誘導灯	26	(901-計 0.026 KVA)
	200V	MCCB 2P-50/20 R-Ry2	照明-空ペット保管ゾーン	288	-----
	R2102	R-Ry2	照明-空ペット保管ゾーン	288	-----
	R2103	R-Ry2	照明-空ペット保管ゾーン	384	-----
	R2104	R-Ry2	照明-空ペット保管ゾーン	384	-----
	R2105	R-Ry2	照明-空ペット保管ゾーン	288	-----
	R2106	R-Ry2	照明-空ペット保管ゾーン	288	-----
	R2107	R-Ry2	照明-空ペット保管ゾーン	384	-----
	R2108	R-Ry2	照明-空ペット保管ゾーン	384	-----
	202	R2101 R-Ry2	照明-空ペット保管ゾーン	384	-----
	R2101	R-Ry2	照明-空ペット保管ゾーン	384	-----
	R2101	R-Ry2	照明-空ペット保管ゾーン	576	-----
	203	MCCB 2P-50/20	照明-ボトル自動供給室	1,632	-----
	204	MCCB 2P-50/5	リモコン・トランス	-----	-----
205	-----	200V 予備	-----	-----	
206	-----	200V 予備	-----	-----	
ED 14sq	EDELB 8sq			(201-計 5.664 KVA)	

現場盤名称 (幹線番号) 主幹開閉器	分岐	回路	負荷名称	負荷容量 (VA)	備線サイズ
FB-D-2L-3 屋内埋込型 L-106/EM-E-T 100sq MCCB 3P 225/125	901	MCCB 2P-50/20	非常照明器具 充電電源	-----	-----
	902	-----	誘導灯	62	(901-計 0.062 KVA)
	200V	MCCB 2P-50/20	照明-品質管理室 他	2,880	-----
	202	-----	照明-従業員通路(3) 他	1,714	-----
	203	-----	照明-製造管理室、廊下(2)	2,404	-----
	204	-----	照明-製造室1(将来用)	-----	-----
	205	-----	照明-製造室1(将来用)	-----	-----
	206	-----	200V 予備	-----	-----
	100V	MCCB 2P-50/20	照明-便所、自販機コーナ 他	437	-----
	101	MCCB 2P-50/20	H E U電源	1,000	(101-計 1.773 KVA)
	102	-----	H E U電源	1,275	-----
	100V	ELCB 2P-50/20	差込-ボトル自動供給室	600	-----
	301	ELCB 2P-50/20	差込-ボトル自動供給室	400	-----
	302	-----	差込-ラベル保管庫 他	800	-----
	303	-----	差込-キャップ保管庫 他	1,152	-----
304	-----	差込-倉庫 他	1,218	-----	
305	-----	照明-廊下(1)、更衣室 他	1,218	-----	
306	-----	200V 予備	-----	-----	
307	-----	200V 予備	-----	-----	
ED 14sq	EDELB 8sq			(201-計 6.998 KVA)	

現場盤名称 (幹線番号) 主幹開閉器	分岐	回路	負荷名称	負荷容量 (VA)	備線サイズ
FB-D-1L-4 屋内埋込型 L-105/EM-E-T 60sq MCCB 3P 100/75	901	MCCB 2P-50/20	非常照明器具 充電電源	-----	-----
	902	-----	誘導灯	18	(901-計 0.018 KVA)
	200V	MCCB 2P-50/20	照明-原料庫	1,840	-----
	202	-----	照明-原料庫	1,840	-----
	203	-----	200V 予備	-----	-----
	204	-----	200V 予備	-----	-----
	100V	MCCB 2P-50/20	照明-前室(3)、階段室(1)他	514	-----
	102	-----	照明-階段室(2)他	864	-----
	151	RCCB 2P-50/30 MC	照明-外灯	60	(101-計 1.438 KVA)
	100V	ELCB 2P-50/20	差込-原料庫	800	-----
	301	ELCB 2P-50/20	差込-前室(3)他	400	-----
	302	-----	差込-玄関	400	-----
	303	-----	100V 予備	-----	-----
	304	-----	100V 予備	-----	-----
	ED 14sq	EDELB 8sq			(301-計 0.108 KVA)

現場盤名称 (幹線番号) 主幹開閉器	分岐	回路	負荷名称	負荷容量 (VA)	備線サイズ
FB-D-1L-4 屋内埋込型 L-105/EM-E-T 60sq MCCB 3P 100/75	901	MCCB 2P-50/20	非常照明器具 充電電源	-----	-----
	902	-----	誘導灯	18	(901-計 0.018 KVA)
	200V	MCCB 2P-50/20	照明-原料庫	1,840	-----
	202	-----	照明-原料庫	1,840	-----
	203	-----	200V 予備	-----	-----
	204	-----	200V 予備	-----	-----
	100V	MCCB 2P-50/20	照明-前室(3)、階段室(1)他	514	-----
	102	-----	照明-階段室(2)他	864	-----
	151	RCCB 2P-50/30 MC	照明-外灯	60	(101-計 1.438 KVA)
	100V	ELCB 2P-50/20	差込-原料庫	800	-----
	301	ELCB 2P-50/20	差込-前室(3)他	400	-----
	302	-----	差込-玄関	400	-----
	303	-----	100V 予備	-----	-----
	304	-----	100V 予備	-----	-----
	ED 14sq	EDELB 8sq			(301-計 0.108 KVA)

現場盤名称 (幹線番号) 主幹開閉器	分岐	回路	負荷名称	負荷容量 (VA)	備線サイズ
PW-D-1L-1 屋内露出型 L-107/EM-E-T 60sq MCCB 3P 100/75	901	MCCB 2P-50/20	非常照明器具 充電電源	-----	-----
	902	-----	誘導灯	9	(901-計 0.009 KVA)
	200V	MCCB 2P-50/50	2階既設分電盤送り	EM-CE 4C-14sq (31)	-----
	201	MCCB 2P-50/20	照明-立体倉庫	1,728	-----
	202	-----	照明-立体倉庫	1,728	-----
	203	-----	照明-出荷荷物	1,728	-----
	204	-----	照明-平倉庫	1,728	-----
	205	-----	照明-出荷荷物	1,728	-----
	206	-----	照明-パレタイズ	1,440	-----
	207	-----	照明-上層	636	-----
	208	-----	200V 予備	-----	-----
	200V	RCCB 2P-50/30 MC	照明-外灯	900	(201-計 11.616 KVA)
	100V	ELCB 2P-50/20	差込-パレタイズ 他	400	-----
	301	ELCB 2P-50/20	差込-包材倉庫	200	-----
	302	-----	差込-自動水洗、アルコール消毒器電源	100	-----
303	-----	差込-立体倉庫	200	-----	
304	-----	100V 予備	-----	-----	
305	-----	100V 予備	-----	-----	
306	-----	100V 予備	-----	-----	
307	-----				