1 配線表－2 ------

番号	盤名称(自)	盤名称(至)	電気方式	Cable No.	配管配線サイズ	備	考
107	マンホール MH－B1	マンホール MH－C5	3φ3W 210V	[P2]	CV 3C−250sq (FEP)	F−8	
	————〃————	————〃————	1φ3W 210V	[L3]	CV−T 100sq (FEP)	F−8	
	マンホール MH－B1	マンホール MH－C5	3φ3W 210V	[4]	CV 3C−100sq (FEP)		H−4
	————〃————	————〃————	3φ3W 210V	[3]	CV 3C− 60sq (FEP)		H−3
	————〃————	————〃————			CVV 2sq− 5C (FEP)	制御回路	H−3・4
207	マンホール MH－B1	マンホール MH－C5			CVV 2sq− 2C (FEP)	放送回路	
106	マンホール MH－B1	マンホール MH－C5	3φ3W 210V	[P2]	CV 3C−250sq (FEP)	F−8	
	————〃————	————〃————	1φ3W 210V	[L3]	CV−T 100sq (FEP)	F−8	
	————〃————	————〃————	3φ3W 210V	[P1]	─⊂─ (FEP)	F−7	
	————〃————	————〃————	1φ3W 210V	[L2]	─⊂─ (FEP)	F−7	
	マンホール MH－B1	マンホール MH－C5	3φ3W 210V	[4]	CV 3C−100sq (FEP)		H−4
	————〃————	————〃————	3φ3W 210V	[3]	CV 3C− 60sq (FEP)		H−3
	————〃————	————〃————			CVV 2sq− 5C (FEP)	制御回路	H−3・4
206	マンホール MH－B1	マンホール MH－C5			CVV 2sq− 2C (FEP)	放送回路	

番号	盤名称(自)	盤名称(至)	電気方式	Cable No.	配管配線サイズ	備	考
105	マンホール MH－C4	マンホール MH－C4’	3φ3W 6 KV	[52F5]	6KV CV−T 38sq (FEP 80)	高圧 第2電気室	52F5
	————〃————	————〃————			CVV 2sq−10C (FEP 80)	制御回路	
205	マンホール MH－C4	マンホール MH－C4’			HP 1.2− 4C (FEP 80)	自火報回路	
	————〃————	————〃————			─⊂─ (FEP 80) x7		
112	エスカレータ下 ピット	マンホール MH－C4	3φ3W 210V	[2BM 1]	CV−T 100sq (FEP 80)		
	————〃————	————〃————	3φ3W 210V	[2BM 2]	CV−T 150sq (FEP 80)		2M−3
	————〃————	————〃————	1φ3W 210V	[2BL 1]	CV−T 150sq (FEP 80)		2L−2
	エスカレータ下 ピット	マンホール MH－C4	3φ3W 210V	[2BM 4]	CV−T 22sq (FEP 80)		ES
	————〃————	————〃————	1φ3W 210V	[2BL 2]	CV−T 60sq (FEP 80)		2L−1
	————〃————	————〃————			IV 38sq		
	————〃————	————〃————			IV 14sq		
112	マンホール MH－C4	マンホール MH－C4’	3φ3W 210V	[2BM 1]	CV−T 100sq (FEP 80)		
	————〃————	————〃————	3φ3W 210V	[2BM 2]	CV−T 150sq (FEP 80)		2M−3
	————〃————	————〃————	1φ3W 210V	[2BL 1]	CV−T 150sq (FEP 80)		2L−2
	マンホール MH－C4	マンホール MH－C4’	3φ3W 210V	[2BM 4]	CV−T 22sq (FEP 80)		ES
	————〃————	————〃————	1φ3W 210V	[2BL 2]	CV−T 60sq (FEP 80)		2L−1
	————〃————	————〃————			IV 38sq		
	————〃————	————〃————			IV 14sq		
104	歩廊橋 高圧配電盤	マンホール MH－C4’	3φ3W 6 KV	[52F5]	6KV CV−T 38sq (FEP 80)	高圧 第2電気室	52F5
	————〃————	————〃————			CVV 2sq−10C (FEP 80)	制御回路	
	歩廊橋 低圧配電盤(動力)	マンホール MH－C4’	3φ3W 210V	[2BM 1]	CV−T 100sq (FEP 80)		
	————〃————	————〃————	3φ3W 210V	[2BM 2]	CV−T 150sq (FEP 80)		2M−3
	歩廊橋 低圧配電盤(電灯)	————〃————	1φ3W 210V	[2BL 1]	CV−T 150sq (FEP 80)		2L−2
	歩廊橋 低圧配電盤(動力)		3φ3W 210V	[2BM 4]	CV−T 22sq (FEP 80)		ES
	歩廊橋 低圧配電盤(電灯)	————〃————	1φ3W 210V	[2BL 2]	CV−T 60sq (FEP 80)		2L−1
					IV 38sq		
					IV 14sq		
	第2電気室 TR22	マリンエキスプレス 照明分電盤	1φ3W 210V		SV 3C−14sq (FEP 80)		
204	マンホール MH－C4	マンホール MH－C4’			HP 1.2− 4C (FEP 80)	自火報回路	
	————〃————	————〃————			─⊂─ (FEP 80) x6		
110	第2電気室	マンホール(南側)			─⊂─ (FEP 80) x14		
	第2電気室 TR22	F－8プレハブ 照明分電盤	1φ3W 210V		CV−T 22sq (FEP 80)		

番号	盤名称(自)	盤名称(至)	電気方式	Cable No.	配管配線サイズ	備	考
103	マンホール MH－C3	マンホール MH－C4	3φ3W 6 KV	[52F5]	6KV CV−T 38sq ( )	第2電気室	52F5
	————〃————	————〃————			CVV 2 sq−10C ( )	制御回路	
	マンホール MH－C3	マンホール MH－C4	3φ3W 210V	[P2]	CV 3C−250sq ( )	F−8	
	————〃————	————〃————	1φ3W 210V	[L3]	CV−T 100sq ( )	F−8	
	————〃————	————〃————	3φ3W 210V	[P1]	─⊂─ ( )	F−7	
	————〃————	————〃————	1φ3W 210V	[L2]	─⊂─ ( )	F−7	
	マンホール MH－C3	マンホール MH－C4	3φ3W 210V	[4]	CV 3C−100sq ( )		H−4
	————〃————	————〃————	3φ3W 210V	[3]	CV 3C− 60sq ( )		H−3
					CVV 2 sq− 5C ( )	制御回路	H−3・4
203	マンホール MH－C3	マンホール MH－C4			CVV 2 sq− 2C ( )	放送回路	
	————〃————	————〃————			HP 1.2mm− 4C ( )	自火報回路	
102	マンホール MH－C3	マンホール MH－C2	3φ3W 6 KV	[52F5]	6KV CV−T 38sq (70)	第2電気室	52F5
	————〃————	————〃————			CVV 2 sq−10C (54)	制御回路	
	マンホール MH－C3	マンホール MH－C2	3φ3W 210V	[P2]	CV 3C−250sq (104)	F−8	
	————〃————	————〃————	1φ3W 210V	[L3]	CV−T 100sq (70)	F−8	
	————〃————	————〃————	3φ3W 210V	[P1]	─⊂─ (82)	F−7	
	————〃————	————〃————	1φ3W 210V	[L2]	─⊂─ (70)	F−7	
	マンホール MH－C3	マンホール MH－C2	3φ3W 210V	[1]	CV 3C−60sq (54)		H−1
	————〃————	————〃————	3φ3W 210V	[2]	CV 3C−22sq (42)		H−2
	————〃————	————〃————	3φ3W 210V	[4]	CV 3C−100sq (70)		H−4
	————〃————	————〃————	3φ3W 210V	[3]	CV 3C− 60sq (54)		H−3
	————〃————	————〃————			CVV 2 sq− 5C (28)	制御回路	H−1・2
	————〃————	————〃————			CVV 2 sq− 5C (28)	制御回路	H−3・4
	第1電気室 TR14	F－7プレハブ 照明分電盤	1φ3W 210V		CV 3C− 8sq ( )		
202	マンホール MH－C3	マンホール MH－C2			CVV 2 sq− 2C (28)	放送回路	H−1・2
	————〃————	————〃————			CVV 2 sq− 2C (28)	放送回路	H−3・4
	————〃————	————〃————			HP 1.2mm− 4C (54)	自火報回路	

番号	盤名称(自)	盤名称(至)	電気方式	Cable No.	配管配線サイズ	備	考
004	マンホール MH－C2	マンホール 待合所	3φ3W 6 KV	[42R2]	6KV CV−T 38sq (82), (FEP 100)	高圧予備	
	————〃————	————〃————	3φ3W 6 KV	[42R1]	6KV CV−T 38sq (82), (FEP 100)	高圧常用	
	————〃————	————〃————			CVV 3.5sq−6C (42), (FEP 50)	制御回路	42R2
	————〃————	————〃————			CVV−S 2 sq−3C		
	————〃————	————〃————			CVV 3.5sq−6C (42), (FEP 50)	制御回路	42R1
	————〃————	————〃————			CVV−S 2 sq−3C		
	マンホール MH－C2	マンホール 待合所	3φ3W 6 KV	[52F5]	6KV CV−T 38sq (92), (FEP 100)	高圧 第2電気室	52F5
	————〃————	————〃————			CVV 2 sq−10C (28), (FEP 30)	制御回路	
101	マンホール MH－C2	マンホール 待合所	3φ3W 210V	[P2]	CV 3C−250sq (104), (FEP 100)	F−8	
	————〃————	————〃————	1φ3W 210V	[L3]	CV−T 100sq (70), (FEP 80)	F−8	
	————〃————	————〃————	3φ3W 210V	[P1]	─⊂─ (82), (FEP 100)	F−7	
	————〃————	————〃————	1φ3W 210V	[L2]	─⊂─ (70), (FEP 80)	F−7	
	マンホール MH－C2	マンホール 待合所	3φ3W 210V	[1]	CV 3C− 60sq (54), (FEP 50)		H−1
	————〃————	————〃————	3φ3W 210V	[2]	CV 3C− 22sq (54), (FEP 50)		H−2
	————〃————	————〃————	3φ3W 210V	[4]	CV 3C−100sq (70), (FEP 80)		H−4
	————〃————	————〃————	3φ3W 210V	[3]	CV 3C− 60sq (54), (FEP 50)		H−3
	————〃————	————〃————			CVV 3.5sq−5C (28), (FEP 30)	制御回路	H−1・2
	————〃————	————〃————			CVV 2 sq −5C (28), (FEP 30)	制御回路	H−3・4
	第1電気室 TR14	F－7プレハブ 照明分電盤	1φ3W 210V		CV 3C− 8sq ( )		
	第1電気室 TR14	阪九 詰所 照明分電盤	1φ3W 210V		CV 3C− 8sq ( )		
	第1電気室 2M－4	NH－360W 街路灯x14基	1φ2W 210V		CV 2C−22sq ( )		
201	マンホール MH－C2	マンホール 待合所			CVV 2 sq− 2C (28), (FEP 30)	放送回路	H−1・2
	————〃————	————〃————			CVV 2 sq− 2C (28), (FEP 30)	放送回路	H−3・4
	————〃————	————〃————			HP 1.2mm− 4C (54), (FEP 50)	自火報回路	

配線表中の番号は、下記による。

- (001) ～ 高圧引込管路
- (T01) ～ 電話引込管路
- (101) ～ 低圧幹線管路
- (201) ～ 情報構内管路
- (301) ～ 照明塔 管路
- (701) ～ F－7バース用電力管路
- (801) ～ F－8バース用電力管路

名称	大阪南港かもめフェリーターミナル電気施設図	縮尺	発行日付 年 月 日
図面名称	配線表－2	図番	E−008
財団法人 大阪港埠頭公社		承認 / 検図 / 設計 / 製図 / 担当	